

Elektrische Anschlüsse 71 K (SPS)

Antriebe

	kW			kW		
Hubwerk				15,0	FU	
Katzfahrwerk				2,8		
Drehwerk				5,0		
Hilfsantrieb				4,0		
Fahrwerk				2 x 1,5		

Ströme bei 400 V

	A			A		
Dauerstrom				30		
Spitzenstrom				37		
Absicherung				35		

Dieselaggregat / Spartransformator (~ -Leistungen)

	kVA		cos φ	kVA		cos φ
Dauerleistung				21		0,90
Spitzenleistung				26		0,90
Zuschaltleistung				17		0,90
Brems- bzw. Schleifleistung	kW			2 kW		

Zulässige Länge der Zuleitungen

Querschnitt (mm²)				1 x 4 x 6		
Gesamtlänge (m)				87		
- davon im Kran (m)				9		
- Restlänge (m)				78		

*) = nicht serienmäßig

FU = Frequenzumrichter
PU = polumschaltbarer Kurzschlußläufermotor